

# Akku-Baustellenradio

## DMR112

7,2V-18V

**Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit**

Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung. Läuft mit 7,2V bis 18V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil. Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden. Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden. Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones.



### Technische Details

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Akkuspannung                              | 7,2 / 12 / 14,4 / 18 V |
| Akkusystem CXT                            | ✓                      |
| Akkusystem LXT                            | ✓                      |
| FM-Band                                   | 87,5 - 108 MHz         |
| Frequenzband DAB+                         | 174,928 - 239,200 MHz  |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah                | 20 h                   |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah                    | 26 h                   |
| Laufzeit 18V / 6,0 Ah                     | 31 h                   |
| Schutzart (IP Code)                       | IP64                   |
| Bluetooth                                 | ✓                      |
| Gewicht inkl. Akku                        | 4,4 - 4,9 kg           |
| Produktabmessung (L x B x H)              | 282 x 163 x 294 mm     |
| Akkutyp                                   | Li-ion                 |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers 12Vmax | 1,7 W (x2)             |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers        | 4,9 W (x2)             |

### Spezifikationen

- AUX-Anschluss (AUX input)
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381870160**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

SE00000101  
Steckernetzteil



## Optionales Zubehör

SE00000101  
Steckernetzteil



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

