

# Akku-Bohrschrauber

## DDF485

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

### Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Blockierdrehmoment	60 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

[Link zur Produktseite - www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**197941-0**

Werkzeughalter inkl. Gurt



**763262-8**

Schnellspanbohrfutter 13mm



**821550-0**

MAKPAC Gr. 2



**824781-0**

Zubehörbox



**837916-4**

Tiefziehteil für MAKPAC



**D-42204**

Kegelsenker-Set M3-M10 HSS



**D-47363**

Forstnerbohrer-Set 5-tlg.



**E-07076**

Bit-Set



**E-08698**

Flachfräsbohrer-Set 8-tlg.



**E-15154**

Schrauberholster



**E-15182**

Schrauberholster mit Handgriff



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

